

Notice d'emploi très importante de montage version 2010-01

Veillez lire cette notice attentivement avant de procéder au montage de Sesamdoor®.

Produit: Sesamdoor® 100 x 240 cm ean: 8717249741206

Patent: 09001589.2 Bergimex BV

Veillez vérifier avant tout que le sceau central de Sesamdoor apposé sur la face avant de la boîte soit encore intact.

N'acceptez en aucun cas un emballage déjà ouvert.

Après réception du produit, le consommateur final dispose du droit de dissolution de l'achat moyennant son motif dans les 5 jours qui suivent la date de facturation / du bon de caisse.

Veillez contrôler le contenu de la boîte à l'aide de la liste des pièces détachées.

Le fabricant a soumis l'emballage - quant à son contenu - à un contrôle final rigoureux et a vérifié minutieusement le poids total suite auxquelles il a apposé le sceau CQ.

En tout premier lieu nous vous conseillons de dérouler entièrement les toiles de moustiquaires et de les poser momentanément sur une surface plane. Ceci pour éviter que les toiles ne s'enroulent lors d'un montage immédiat.

Si vous dérouler la toile entièrement sur une surface elle s'apposera d'autant mieux lors du montage final contre le chambranle.

Ce produit peut à la fois être monté à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cloison d'une porte.

Toutefois le produit ne peut être fixé que du côté opposé à celui d'où la porte s'ouvre et se referme. En d'autres termes, si la porte s'ouvre et se referme vers l'intérieur, le montage Sesam s'opère à l'extérieur ; inversement si la porte s'ouvre et se referme vers l'extérieur, le montage Sesam s'opère à l'intérieur.

Veillez à placer l'adaptateur (le transformateur) dans la boîte de contact que lorsque l'ensemble est monté et placé au bon endroit ; n'essayez jamais le fonctionnement de l'appareil au préalable.

Le produit se mettra en fonction dès que les deux parois se rapprocheront, un temps d'arrêt-redémarrage d'environ 2 secondes a été préprogrammé afin que l'appareil puisse se fermer aisément de manière séquentielle (temps de repérage – détection).

Au cas où quelqu'un se positionnerait dans le rayon de détection de la porte ; celle-ci ne se fermera pas.

Après un contrôle automatique, la porte ne se fermera que si aucun mouvement de personnes s'opère à l'intérieur du rayon de détection ; afin d'éviter une fermeture lorsque des personnes se trouveraient proches de la porte.

Les moments de détection ne sont pas interchangeables car ils sont prédéfinis après de nombreux tests pratiques.

La toute première étape du montage consiste à monter les profils de base avec la vis centrale de fixation.

Il s'agit d'une opération minutieuse qui s'effectue de manière simple moyennant le pochoir y joint.

Le pochoir est marqué de la lettre L et R, à employer respectivement pour les côtés gauche et droit.

Lors du montage des triangles au profil de base, veillez à fixer le boulon de fixation minutieusement du côté visible moyennant un tournevis à tête cruciforme adapté. Procédez en passant le boulon à travers dans le coin de serrage de l'écrou.

Veillez toujours à effectuer la manœuvre à la main ; n'employez jamais un tournevis automatique. Vérifiez à ce que le tuyau rond soit correctement positionné dans la cavité du profil de base.

Veillez en tout premier lieu à l'exécution des deux triangles avant de mettre en marche l'appareil.

N'essayez jamais le fonctionnement de l'appareil lors de la prise en main ou lorsqu'il se trouve encore dans la boîte originelle.

L'appareil doit être monté d'emblée lors du premier montage car celui-ci se programme et se reprogramme lors de sa fixation. N'interrompez pas cette procédure (il s'agit du positionnement des triangles).

Le producteur a veillé à protéger les câbles électriques avec les connecteurs moyennant une enveloppe plastifiée et fermée. Ceci sert à passer les câbles outre un mur en pierre ou autre, afin d'assurer le raccordement (par exemple à l'intérieur ou à l'extérieur de l'habitat).

Veillez à ne retirer cette protection qu'après la percée du mur ; ce qui évite la pénétration de poussière ou des résidus dans les raccordements des prises et met en péril les connections optimales avec les connecteurs.

L'appareil risque dans ce cas de ne pas fonctionner.

Pour la percée des murs, veillez à utiliser un diamètre de perceuse minimale de 14 mm ; ce qui permet de passer le câble du connecteur sans problèmes. Au besoin glisser en surplus un tuyau dans le trou percé.

Veillez à ne jamais raccourcir ou rallonger les câbles électriques d'origine, ni à enlever et/ou modifier les raccordements des prises.

Dans le kit vous trouvez également deux conduits de câbles afin d'y fixer proprement les câbles ; ce qui empêchera que les câbles ne se baladent autour de la porte.

Les conduits de câbles sont prévus au dos d'une languette autocollante que l'on peut facilement couper moyennant une paire de ciseaux domestique afin d'obtenir la dimension sur mesure.

Veillez utiliser exclusivement le transformateur de sécurité qui se trouve dans la boîte. Aucune modification ne peut y être apportée. Le transformateur est destiné à un emploi à l'intérieur et ne peut en aucun cas être utilisé à l'extérieur. Au cas d'une utilisation contraire, la garantie ne sera pas d'application.

Le transformateur peut atteindre un degré de chaleur plus que la normale tant à l'arrêt que lors d'une utilisation fréquente. Pour cette raison, le transformateur est équipé d'une sécurité de refroidissement supplémentaire ; une surcharge ou le risque d'incendie sont couverts par la garantie.

Au cas où l'appareil ne fonctionne pas de manière optimale, il suffit de retirer le transformateur pendant une minute de la boîte de contact et ensuite de le remettre.

Grâce à l'alimentation du connecteur de câble intermédiaire, la porte entièrement automatique se réglera par elle-même pour se remettre en état de fonctionnement.

L'appareil peut être interrompu dans toutes les positions (ouvert-fermé) moyennant l'interrupteur de câbles ; ce qui vous permet d'ouvrir ou de fermer la porte sans que celle-ci fonctionne.

En dernière instance, nous vous conseillons de couper la partie inférieure de la toile du moustiquaire sur mesure. Il s'agit d'une tâche minutieuse à effectuer qu'une seule fois ; ce qui assurera une adhésion parfaite avec le pas de la porte. Les ustensiles y joints sont inoxydables et résistants aux chocs. Soyez prudents lors de l'utilisation de couteaux domestiques pour couper la toile superflue pour adhérer la languette au seuil de la porte. Nous vous conseillons de procéder à l'aide d'une paire de ciseaux moyennant la partie émoussée dirigée vers la toile.

Au cas où vous ne disposez pas d'un seuil de porte à hauteur de l'ouverture de porte souhaitée, nous vous recommandons de le prévoir afin de garantir une fermeture optimale des deux toiles. Nous vous conseillons d'employer un seuil d'une épaisseur de 30 mm.

Nous vous conseillons également de retirer en période hivernale les triangles utilisés à l'intérieur et de les garder au sec. L'appareil est résistant aux éclaboussures ; toutefois il n'est pas imperméable à part entière. Les deux profils de montage de base pour la fixation du boulon central peuvent être maintenus car ils sont en aluminium et par définition inoxydable.

Le consommateur final et/ou le distributeur qui occasionnent le dysfonctionnement de l'appareil ou incommode à la vente, se verront refusé toute forme de dissolution de l'acte d'achat.

Les options de dissolution de l'acte d'achat sont impossibles pour les produits dont les spécifications du client divergent du produit standard (fabrications particulières) avec un code ean divergeant du no. 871724XXXXXX

Le consommateur et/ou distributeur sont responsables de tous les frais qui se rapportent au renvoi du produit nonobstant la localité/ pays de provenance et adressé au producteur aux Pays-Bas.

Tous les produits ont été scellés à la source ce qui permet de détecter immédiatement si des tentatives d'ouverture ou de réparation ont été effectuées.

La garantie Européenne légale est d'application au produit, à l'exception de la toile de moustiquaire.

Les deux toiles de moustiquaires sont disponibles en tant que pièces détachées interchangeables avec un numéro d'article séparé à la dimension de 50 x 240 cm (ajustable en hauteur) muni du code ean 8717249741213

Au cas où il s'avère que la plainte incombe au producteur, la garantie sera d'application dans les délais prévus pour la mise à disposition d'un produit (en remplacement neuf) à l'exception de la toile et les frais y relatés.

Le producteur dispose d'une technologie de lecture électronique d'utilisation de l'appareil (aperçu historique)

L'appareil est également muni à l'intérieur d'un numéro digital que le producteur peut lire au besoin.

Le producteur conseille de faire appel à un homme de métier pour le montage au cas où vous hésiteriez vous-même à le faire.

Considérations générales:

Gardez le connecteur/transformateur le plus possible au sec

L'appareil est conçu pour faire face à des températures normales

Ne laissez en aucun cas tomber l'appareil. Il n'est pas résistant aux cassures ni aux chutes

La garantie échoit lors de l'adaptation-manipulation de quelle ordre que se soit

Soyez prudent à l'utilisation d'outillage et veillez à prendre vos précautions de sécurité.

Pensez en particulier à ceci lors de l'emploi d'escabeau, perceuse, et outillages à main.

Données techniques de l'adaptateur: AC-DC 100~240 volts 50~60 Hz 0,5 amp. DC 12 volt.

La fabrication de la prise Euro est universelle.

La tension de fonctionnement du Sesamdoor: 12 volt Puissance de captage: 18 watt.

Sécurisation interne auto-correctif 1.5 amp. Utilisation exclusivement réservée pour l'intérieur.

Certificats: TÜV GS CE

SESAMDOOR.COM® 2009

Toutes les informations sont disponibles également sur www.sesamdoor.com / service

Made in the Netherlands by Bergimex BV The Netherlands

www.bergimex.com

Pat. 09001589.2 Bergimex BV

Sesamdoor®-mode d'emploi 2009 all- copyrights Bergimex BV The Netherlands Europe