

Lesen Sie diese Beilage aufmerksam, bevor Sie mit der Montage und Benutzung der Sesamdoor® beginnen.

Produkt: Sesamdoor® 100 x 240 cm EAN: 8717249741206
Patent: 09001589.2 Bergimex BV

Kontrollieren Sie, ob das zentrale Sesamdoor-Siegel an der Vorderseite der Kartonöffnung noch intakt ist.

Akzeptieren Sie keine Verpackung, die schon mal geöffnet worden ist.

Nach Empfang des Produkts hat der Endabnehmer das Recht, innerhalb von 5 Tagen nach Rechnungsdatum/Datum Kassenbon den Kauf unter Angabe von Gründen rückgängig zu machen.

Kontrollieren Sie anhand der Stückliste den Inhalt des Kartons auf Vollständigkeit.

Der Hersteller hat als Endkontrolle die Verpackung mit Inhalt bis ins Detail und auf *genaues Gesamtgewicht* kontrolliert und danach ein QC-Siegel angebracht.

Wir empfehlen als Erstes, die beiden Fliegengazen vollständig auszurollen und an einer flachen Stelle ausgerollt vorübergehend aufzubewahren, denn eine aufgerollte Gaze lässt sich nur schwer montieren, weil sie sich immer wieder aufrollt. Eine flach ausgerollte Gaze wird schön eben und glatt und hängt bei der Endmontage glatt im Rahmen.

Das Produkt kann an Innen- wie Außentüren montiert werden.

Das Produkt muss und kann nur an der anderen Seite montiert werden, wo die Tür öffnet und schließt. Wenn sich die Tür also nach innen öffnet und schließt, wird Sesam außen montiert, und wenn sich die Tür nach außen öffnet und schließt, wird Sesam innen montiert.

Den Adapter (Trafo) erst in die Steckdose stecken, wenn alles am gewünschten Platz montiert ist, niemals eher versuchen, das Gerät in Funktion zu setzen.

Die Tür reagiert bei Annäherung von beiden Seiten. Es ist eine so genannte Reset-Zeit eingestellt, sodass das Gerät ruhig und schrittweise schließen kann. Diese Zeit (Bedenkzeit – Erfassung) beträgt ungefähr 2 Sekunden.

Befindet sich eine Person im Erfassungsstrahl der Tür, kann die Tür nicht schließen.

Nach der Kontrolle schließt die Tür erst, wenn keine Bewegung von Personen mehr im Erfassungsstrahl festgestellt wird. Dadurch wird ein Schließen der Tür verhindert, wenn sich noch Personen in der Türumgebung befinden.

Die Erfassungsmomente sind nicht zu verändern, sie sind festgelegt auf der Grundlage praktischer Versuche und Erfahrungen. Die Erfassung selbst kann nach eigenen Wünschen durch Anbringen des mitgelieferten Stickersets eingestellt werden.

Der allererste Montageschritt ist die Montage der beiden Grundprofile mit der zentralen Schraubenverbindung.

Das ist eine präzise Aufgabe, die leicht mithilfe der mitgelieferten Schablone ausgeführt werden kann.

Achten Sie auf die Kennzeichnung der Schablone mit den Buchstaben L und R, diese links und rechts so benutzen, dass diese Buchstaben sichtbar sind.

Bei der Montage der Triangel am Grundprofil muss die zentrale Befestigungsschraube exakt montiert werden, diese Schraube darf nur von einer Seite aus, der Sichtseite, eingeschoben werden. Schrauben Sie diese Schraube mit einem gut passenden Pozidrive-Schraubendreher durch das Grundgehäuse in die speziell angebrachte Mutteraufnahme. Schrauben Sie immer von Hand, niemals mit einem automatischen Schraubendreher. Kontrollieren Sie, ob das Rundrohr gut in der Höhlung des Grundprofils anliegt.

Bevor das Gerät eingeschaltet wird, müssen die beiden Triangel erst vollständig montiert sein.

Die Funktion des Gerätes nie in der Hand, lose liegend oder in der Verpackung ausprobieren.

Bei der ersten Montage muss das Gerät montiert sein, weil es sich an der angebrachten Stelle selbst zurücksetzt und programmiert. Unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht (das ist die Positionierung der beiden Triangel).

Um die Elektrokabel durch eine Ziegelmauer oder eine andere Mauer führen zu können, um zum Beispiel einen Anschluss von außerhalb des Hauses im Hause herzustellen, sind die Kabel und die Stecker mit einer Kunststoffhülse geschützt und abgedichtet. Um zu verhindern dass Staub oder Schmutz in die Stecker gelangt und diese nicht gut verbunden werden können, diesen Schutz immer erst nach dem Durchführen entfernen. Das Gerät würde sonst nicht richtig funktionieren.

Für die Durchführung in Mauern oder Wänden immer ein Loch von mindestens 14 mm bohren, das Kabel mit Stecker kann dann problemlos hindurchgeführt werden. Falls nötig, eine Ummantelung/ein Rohr anbringen.

Die Originalkabel dürfen niemals gekürzt oder verlängert, Steckerverbindungen nie entfernt oder verändert werden.

Dem Set sind zwei spezielle Kabelkanäle beigegefügt, in die die Kabel mit den Steckern ordentlich verlegt werden können und dann nicht lose rund um die Tür hängen.

Die Kabelkanäle haben an der Rückseite einen selbstklebenden Strip und können mit einer Haushalts-/Hobbyschere auf das gewünschte Maß geschnitten werden.

Es darf nur der mitgelieferte Schutztransformator verwendet und an diesem Transformator dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden. Dieser Transformator ist nur für den Einsatz im Hause geeignet, nicht für außer Haus. Bei Einsatz eines anderen Schutztransformators erlischt die Gewährleistung.

Wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert, dann den Trafo eine Minute aus der Steckdose nehmen und danach wieder hineinstecken.

Das Gerät kann in jeder Stellung (offen/geschlossen) durch Ziehen des Adapters unterbrochen werden, so können Sie zum Beispiel die Tür vorübergehend offen oder geschlossen halten, ohne dass das Gerät funktioniert.

Als letzten Arbeitsschritt empfehlen wir, die Fliegengaze an der Unterseite auf Maß zu machen. Das ist ein einmaliger genauer Arbeitsgang und soll den perfekten Anschluss an die Türschwelle für lange Zeit garantieren. Die dafür beigefügten Einzelteile sind aus Edelstahl und schlagfest. Seien Sie vorsichtig mit scharfen Hobbymessern beim Abschneiden überschüssiger Gaze an der Schwellenstripbefestigung. Wir empfehlen, dies mit der stumpfen Seite der Schere zu machen, zur Gaze hin gerichtet.

Wenn an der gewünschten Türöffnung keine Schwelle vorhanden ist, so muss eine angebracht werden, um einen einwandfreien Verschluss der beiden Gazeteile zu garantieren. Wir empfehlen eine Türschwelle von mindestens 30 mm Dicke.

Im Winter empfehlen wir, wenn die Triangel außerhalb des Hauses montiert sind, diese zu demontieren und trocken zu lagern. Das Gerät ist spritzwassergeschützt aber nicht wasserdicht. Die beiden Grundprofile für die zentrale Schraubenverbindung können an der gewünschten Stelle montiert bleiben, diese sind aus Aluminium und somit korrosionsfest.

Für Endabnehmer oder Distribuenten, die das Produkt unbrauchbar oder für den Verkauf ungeeignet gemacht haben, ist eine Rückgängigmachung des Ankaufs nicht möglich.

Für Produkte mit besonderen Kundenspezifikationen (Sonderausführung), die vom serienmäßigen Produkt nach EAN-Nr. 87172497xxxx abweichen, gibt es keine Möglichkeiten zur Rückgängigmachung des Ankaufs.

Der Endabnehmer oder Distribuent ist für sämtliche Kosten für das Retournieren des Produkts verantwortlich, ungeachtet ab welchem Ort/Land zum Hersteller in den Niederlanden.

Alle Produkte sind auf Lebensdauer abgedichtet, wodurch sofort nachweisbar ist, wenn Versuche zum Öffnen oder zur Reparatur stattgefunden haben.

Auf das Produkt findet die gesetzliche europäische Gewährleistung Anwendung, ausgenommen für die Gaze.

Die beiden Fliegengazen sind als Austauschteile mit gesonderter Artikelnummer erhältlich und haben immer die Abmessung 50 x 240 cm (in der Höhe anzupassen). Artikelnummer: EAN 8717249741213 Farbe Grau. EAN 871724974122.0 Farbe Schwarz.

Wenn feststeht, dass die Reklamation dem Hersteller zuzuschreiben ist, besteht die Gewährleistung innerhalb der Gewährleistungsfrist aus dem Ersatz des Produkts durch ein neues Produkt, ausgenommen die Gaze, ohne die damit verbundenen Kosten.

Der Hersteller ist in der Lage, den elektronischen Teil des Geräts auszulesen, (Historie) Übersicht. Das Gerät ist innen mit einer digitalen Nummer kodiert und kann vom Hersteller, falls nötig, ausgelesen werden.

Der Hersteller empfiehlt, das Produkt im Zweifelsfalle von einem Fachmann montieren zu lassen.

Allgemeines:

Den Stecker/Trafo und den Geräteteil möglichst trocken halten.
Das Gerät ist für normal auftretende Temperaturen entworfen.
Das Gerät nicht fallen lassen, der Inhalt ist nicht fall-/bruchbeständig.
Bei jeder Abänderung, welcher Art oder zu welchem Zweck auch immer, erlischt die Gewährleistung.
Arbeiten Sie sicher mit Werkzeugen und treffen Sie vorher immer Maßnahmen zu Ihrer Sicherheit.
Denken Sie hierbei an Steigmaterial, Bohrmaschinen und (Hand)Werkzeug.
Technische Daten Adapter: AC/DC 100--240 Volt bei 50~60 Hz, 0,5 A/DC 12 Volt.
Mittlere Leistung in Stand-by-Stellung ~ 1 Watt, Arbeitsleistung ~ 8 Watt.
Ausführung Eurostecker universal.
Betriebsspannung Sesamdoor: 12 Volt, maximale Leistungsaufnahme: 18 Watt.
Innenschutz selbstwiederherstellend: 1,5 A. Ausschließlich für Einsatz im Hause.
Zertifikate: TÜV GS CE

SESAMDOOR.COM® 2009

Alle Informationen auch verfügbar unter www.sesamdoor.com / Helpdesk
Made in the Netherlands by Bergimex Bv The Netherlands
www.bergimex.com
Patentanmeldung 09001589.2 Bergimex BV®
Copyright © 2009 Bergimex BV - All rights reserved ™